

工 事 番 号							
設計年度	令和 8 年度	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事（8-1） 仕様書 公共下水道事業 三原市幸崎能地四丁目 仕 様 書					
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
電気設備更新 コントロールセンター N=1式 補助継電器盤 N=2面 監視操作盤 N=1面 計装盤 N=1面 中継端子盤 N=1面 接地端子箱 N=1面 低圧分岐盤改造 N=1面							

能地漁業集落排水処理場
電気設備更新工事(8-1)

特記仕様書

三原市 都市部 下水道整備課

目 次

第 1 章 総 則

- 第 1 節 一 般 事 項
- 第 2 節 工 事 範 囲

第 2 章 電 気 設 備

- 第 1 節 一 般 仕 様
- 第 2 節 配 電 盤
- 第 3 節 計 装 設 備
- 第 4 節 情 報 伝 送 設 備

第 3 章 工 事 仕 様

- 第 1 節 一 般 事 項
- 第 2 節 共 通 事 項

第 4 章 運 転 方 案

第1章 総 則

第1節 一般事項

1. 適用範囲

本特記仕様書は三原市幸崎能地四丁目の能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)に適用するものとする。

特記仕様書に定めていない事項は、三原市建設工事請負契約約款、及び広島県土木工事共通仕様書で定めるものとする。

又、特記仕様書の定めと共通仕様書の定めが異なる場合は、特記仕様書によるものとする。

2. 工事概要

本工事は漁業集落排水施設電気設備の更新を行うとする。

既設設備は自動運転であり、運転条件を把握し必要に応じて運転停止による時間を見定め、また流入量の少ない時間帯の仮設計画を検討うえ、更新作業を実施すること。

工事範囲は電気室内の受変電設備を除くコントロールセンター、継電器盤、監視操作盤、計装盤などの更新及びそれに係る配線を取替えとする。

3. 関係法規の適用基準

- 1) 労働安全衛生法 (労働安全衛生規則)
- 2) 電気事業法
- 3) 電気設備技術基準
- 4) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設備工事編)
- 5) 電気設備工事一般仕様書(日本下水道事業団)
- 6) 日本産業規格 (J I S)
- 7) 日本水道協会規格 (J W W A)
- 8) 日本電気学会 電気規格調査会標準規格 (J E C)
- 9) 日本電機工業会規格 (J E M)
- 10) 内線規程

上記関係法規文献、官公図書は最新版を適用とする。

4. 機器寸法及び配置

本仕様書及び設計図書に記載されている寸法及び機器の配置は参考とし、承認図及び施工図により決定するものとする。

5. 提出図書

本契約後、請負者は指定の日までに発注者の定める様式による下記の書類を提出しなければならない。又提出した書類に変更を生じた場合、速やかに変更届を提出すること。

- 1) 契約約款による契約書類一式
- 2) 工事工程表・施工計画書
- 3) 打合せ議事録
- 4) 承認図（機器製作承認図・メーカーリスト・施工図等）
- 5) 試験成績表及び取扱説明書
- 6) 工事完成図書（3部）
- 7) 工事記録写真帳
- 8) アンカーボルト耐震計算書
- 9) その他発注者が必要と認めるもの

6. 保証期間

保証期間は引渡し後2年以内とし、その期間内に請負者の責任とみなされる原因によって事故（破損及び品質・性能低下等）が生じた場合、無償にて修理又は交換を行い完全に補修しなければならない。但し、天災その他通常乙のみの責と考えられない場合は、別途協議するものとする。

7. 機器及び材料

本工事に使用する機器及び材料は下記又は同等品とし、同一品種の材料に対しては一社製品を使用するものとする。

またメーカーリスト等を発注者に提出して承認を受けたものとする。

- 1) コントロールセンター、継電器盤、監視操作盤、計装盤、など
水道用電気計装設備を熟知している会社の製品又は同等品以上とする。
- 2) ケーブル及び電線類
JIS規格又は同等品以上とする。
- 3) 電線管及び付属品
JIS規格又は同等品以上とする。

8. 工場検査

更新機器の製作完了時には製作工場にて監督員による外観、連動試験などの立会検査を受けることとする。

9. 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等実施要領（土木工事）」に基づくものとする。

10. その他

10-1 部分引渡し

運転操作設備の900人水処理コントロールセンターの製作、据付工事については、令和8年度中に当該部分の検査を受け、部分引渡しを行うこと。

10-2 支払条件

令和8年度は、前払金および中間前払金・部分払等の支払について、47,000千円（税込み）以内の額とする。

第2節 工事範囲

1. 工事範囲

本工事対象となる設備は下記による。

1-1 運転操作設備

1-2 監視制御設備

1-3 その他

2. 設備工事内容

2-1 運転操作設備

- 1) 900人水処理コントロールセンターの製作、据付工事
- 2) 補助継電器盤の製作、据付工事
- 3) 上記に係る盤間配線の取替え
- 4) 接地端子盤の製作、据付工事
- 5) その他上記に係る工事

2-2 監視制御設備

- 1) 監視操作盤の製作、据付工事
- 2) 計装盤の製作、据付工事
- 3) 上記に係る盤間配線の取替え

第2章 電 気 設 備

第1節 一般仕様

本工事に使用する機器はJ I S、J E C、J E Mの各規格に準拠すること。

第2節 配電盤

1. 概要

本工事に使用する盤は、設計図面を参考とし仕様は下記によるものとし特記なきものはJ I S・J E C・J E Mに準拠すること。

2. 標準付属品

標準付属品は工事完成時に納品するものとし物品及び個数は下記とする。

ランプ（白熱灯）	．．．．．	取付数の 100%
ランプ（L E D）	．．．．．	取付数の 10%
ヒューズ	．．．．．	取付数の 100%
補助継電器	．．．．．	取付数の 10%

3. 配電盤項目

本工事に含まれる盤設備は下記とする。

- 3.1 運転操作設備
- 3.2 監視制御設備
- 3.3 その他

4. 配電盤仕様

3.1 運転操作設備

3.1.1 900人水処理設備コントロールセンター

- 1) 数量：1 式
- 2) 型式：屋内自立両面形 7 段積み
- 3) 概略寸法：W（600 x 3） x D 700 x H 2300
- 4) 定格絶縁電圧：AC 600 V
- 5) 定格母線電流：水平母線 600 A
垂直母線 400 A
- 6) 定格短時間電流：20 k A 以上
- 7) 主回路定格電圧：AC 3 φ 210 V 60 H z
- 8) 制御回路定格電圧：AC 100 V
- 9) 主要部材質：鋼板製
- 10) 付属品：標準付属品 x 1 式
- 11) その他：コントロールセンタのユニット構成は別表 4-1 を参照のこと。

3.1.2 900人水処理設備補助継電器盤（R Y-1）

- 1) 数量：1 式
- 2) 形式：屋内自立閉鎖形
- 3) 概略寸法：W 7 0 0 x D 7 0 0 x H 2 3 0 0
- 4) 主要部材質：鋼板製
- 5) 定格絶縁電圧：AC 6 0 0 V
- 6) 主回路定格電圧：AC 3 φ 2 1 0 V 6 0 H z
- 7) 制御回路定格電圧：AC 1 0 0 V
- 8) 盤内取付品：補助継電器 x 1 式
タイマーなど x 1 式
その他必要なもの x 1 式
- 9) 付属品：標準付属品 x 1 式
- 1 0) その他：別表 4-1 コントロールセンタ機器、運転制御のための継電器、タイマーなど実装すること。

3.1.3 900人水処理設備補助継電器盤（R Y-2）

- 1) 数量：1 式
- 2) 形式：屋内自立閉鎖形
- 3) 概略寸法：W 7 0 0 x D 7 0 0 x H 2 3 0 0
- 4) 主要部材質：鋼板製
- 5) 定格絶縁電圧：AC 6 0 0 V
- 6) 主回路定格電圧：AC 3 φ 2 1 0 V 6 0 H z
- 7) 制御回路定格電圧：AC 1 0 0 V
- 8) 盤内取付品：補助継電器 x 1 式
タイマーなど x 1 式
その他必要なもの x 1 式
- 9) 付属品：標準付属品 x 1 式
- 1 0) その他：別表 4-1 コントロールセンタ機器、運転制御のための継電器、タイマーなど実装すること。

3.2 監視制御設備

3.2.1 監視操作盤

- 1) 数量：1 面
- 2) 形式：屋内自立閉鎖形
- 3) 概略寸法：W 1 4 0 0 x D 8 0 0 x H 1 9 0 0
- 4) 主要部材質：鋼板製
- 5) 盤面構成機器：故障状態表示灯 x 1 式
切替開閉器 x 1 式
操作開閉器 x 1 式
その他必要なもの x 1 式
- 6) 付属品：標準付属品 x 1 式
- 7) その他：別表 4-1 コントロールセンタ機器、運転制御のため

3.2.2 計装盤

- 1) 数量：1 面
- 2) 形式：屋内自立閉鎖形
- 3) 概略寸法：W 8 0 0 x D 8 0 0 x H 1 9 0 0
- 4) 対象機器：流入流量 x 1 組
流量調整槽水位 x 1 組
UV計 x 1 組
放流流量 x 1 組
- 5) 主要部材質：鋼板製
- 6) 盤面構成機器：広角指示計 x 1 式
積算計 x 1 式
記録計 x 1 式
負荷量演算器 x 1 式
自動通報装置（既設品再使用） x 1 式
アレスタ x 1 式
デストリビュータ x 1 式
電源装置 x 1 式
その他必要なもの x 1 式
- 6) 付属品：標準付属品 x 1 式
- 7) その他：盤内コンセント

3.3 その他

3.3.1 中継端子盤

- 1) 数量：1面
- 2) 型式：屋内壁掛形TG1-600-6
- 3) 概略寸法：W1800 x D160 x H1500
- 4) 主要部材質：鋼板製
- 5) 盤内取付品：B形端子板10P x 10 x 5列
- 6) 付属品：標準付属品 x 1式

3.3.2 接地端子箱

- 1) 数量：1面
- 2) 型式：TB-CT4A 露出形折曲式 屋内壁掛形
- 3) 概略寸法：W500 x D120 x H700
- 4) 主要部材質：鋼板製
- 5) 盤内取付品：接地端子4組、測定用 x 1組
：その他必要なもの x 1式
- 6) 付属品：標準付属品 x 1式

別表 4-1

NO	機器名称	容量 単機 (KW)	今回		全体	備 考
			台数	容 量 (KW)	容 量 (KW)	
1	原水ポンプ	5.5	2 (1)	5.5	5.5	非、ZCT 電流計 運転時間計
2	自動荒目 スクリーン	0.0 2 5	1	1	0.1	非、CT、THR 運転時間計
3	破砕機	0.2	1	0.2	0.2	可、CT、THR 運転時間計
4	自動微細目 スクリーン	0.0 2 5	2 (1)	0.1	0.1	非、CT、THR 運転時間計
5	し渣脱水機	0.1	1	0.1		可、CT、THR 運転時間計
6	流量調整槽 攪拌機	3.7	2	7.4	7.4	非、CT,2ETHR 運転時間計
7	流量調整 ポンプ (900人用)	1.5	2 (1)	1.5	1.5	非、CT,2ETHR 運転時間計
8	曝気ブロワー	7.5	3 (1)	15.0	15.0	Y-Δ ZCT、THR 電流計、運転時間計
9	消泡ポンプ	2.2	1	2.2	2.2	非 ZCT,2ETHR 運転時間計
10	脱臭ファン	2.2	1	2.2	2.2	非 ZCT,THR 運転時間計
11	作業用電源	2.2	1	2.2	2.2	電源送り ZCT
12	汚泥貯留槽 ブロワ	3.7	2 (1)	3.7	3.7	非、ZCT、THR 電流計、運転時間計
13	制御電源	1 φ 2KVA	1	2KVA	2KVA	フイ-ダ
14	予備	—	2	—	—	

第3章 工 事 仕 様

第1節 一般事項

1. 適用範囲

本工事は現場盤更新に伴う既設品撤去、新設盤の据付、及び配線接続を行う。

第2節 共通事項

1. 概要

本工事は関係法規（特記仕様書参照）に準拠し、電氣的機械的に完全、且つ美麗にして耐久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。

2. 位置の決定

現場盤などの据付、配線接続は現況位置にて行い、発注者の承諾を受けること。

3. 重量物の設置

- 1) 盤を固定するアンカーボルトは、地震等で転倒しないように十分な強度を有するものとし、サイズ及び本数は資料等を提出し発注者の承諾を得て決定すること。
- 2) 基礎は目荒し・打水をしてダボ鉄筋等を用いて転倒しないように固定するものとし、サイズ・本数及び長さについては資料等を提出し発注者の承諾を得て決定すること。また、上記以外の方法で施工できる場合も発注者の承諾を得て施工すること。

4. 電路工事

- 1) 電路工事は、電気設備技術基準・内線規程・電気設備工事共通仕様書等に準じるものとする。
- 2) 設計図面又は特記仕様書に記載のない場合は、発注者と打ち合わせを行い適切な場所を選定すること。

5. 配線接続工事

- 1) 低圧動力ケーブルは、テープまたはJ C A A規格の材料を用いて端末処理を行うこと。
- 2) 機器類へのつなぎ込みは、圧着端子で行うと共にケーブルにはケーブル記号をしたバンド、又は札をシースに取り付けること。
- 3) 端末には絶縁被覆を被せること。
- 4) 制御ケーブルの各芯線には、端子番号と同じマークを刻印したマークバンドを取り付けること。

- 5) 配電盤に引き込むケーブルは、適切な指示物に堅固に固定し、接続部に過大な応力が掛からない様にする。
- 6) 機器端子箱等へ引き込む場合は、ビニル被覆可とう電線管等にてケーブルを保護すること。

6. 接地工事

- 1) 接地極の設置は除外工事とする。

7. 工事材料

1) 電線及び付属品

イ) 構造

電線及び付属品は、J I Sにより製作された製品とする。

ロ) 電線の種類及び太さ

電線の種類及び太さは設計図面又は特記仕様書による。

2) 電線保護材

イ) 構造

管及び付属品はJ I S規格により製作された製品とする。

第4章 運 転 方 案

第1節 一般事項

1. 適用範囲


本工事の現場盤更新に伴う運転操作は既設設備機器を安全確実に制御・監視できることとする。

第2節 共通事項

2. 概要

操作系統、操作場所は、別紙運転方案を参照とし、承諾図により決定する。



運轉方案1/10



□ : 1, 2
※C/C取付計器:A, HS

運転条件

1. 電気故障ではない。(MCC断、地絡、2E、過負荷、欠相)
2. 原水槽水位LL以下でない。
3. 商用運転時は、2台目運転以上により2台目運転可能とする。
4. 自家発電源時は、2台運転させない。
5. 流量調整槽水位HH以上ではない。



※C/C取付計器:HS


運転条件

1. 電気故障ではない。(MOX断、サーマルRY、地絡)
2. 商用電源である。

[illegible]


No.	自動音目スクリーン	全 体	映像 音声再生部	現場操作盤	コントロールセンター	補助線受音盤	監視操作盤	計装室	通報室内 最大32	備 考	
									入力点数：最大12		
									1 2 3 4 5		
統一番号名称									自記所 通信機 担当者	S	
1	自動車目スクリーン 運転	I		● R	H ○		○	R ●	K P I		
2	自動車目スクリーン 停止	I	L O D	G I		R Y I	○	R ●	K P I		
3	自動車目スクリーン (手動)	I					○	G ●	K P I		
4	自動車目スクリーン (自動)	I					○	R ●	K P I		
5	自動車目スクリーン MCDI時	I		● T			○	R ●	K P I		
6	自動車目スクリーン 地略	I						R ●	K P I		
7	自動車目スクリーン 過負荷	I		● T			○	R ●	K P I		
8	自動車目スクリーン 故障	I					○	R ●	K P I		
9									T		
10									I		
11									I		
12									I		
13									I		
14									I		
15									I		
16									I		
17									I		
18									I		
19									I		
20	前処理設備故障発生	I						L	— ○ ○ ○ ○	破砕機故障含む	

運転方案2/10



※主回路:コントロールセンター (CC-1)

運転条件
1. 電気故障ではない。(MCCB断、サーマルRt、地絡)




※主回路: 補助継電器盤 (Rt-1)

No	機 種	機 体	現場操作盤					コントロールセンター					補助継電器盤		監視操作盤		計装盤					通報宛先: 最大32					備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器		停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器	停止 継電器


No		機 種	機 体	現場操作盤					コントロールセンター					補助継電器盤		監視操作盤		計装盤					通報宛先: 最大32					備 考
				原 動 機 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	
1	沈砂排出ポンプ電動弁	全 体	原 動 機 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	停 止 継 電 器 記 号	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	電 流 計	
統一信号名称																												
1	沈砂排出ポンプ電動弁(自動)																											
2	沈砂排出ポンプ電動弁(手動)																											
3	沈砂排出ポンプ電動弁 閉																											
4	沈砂排出ポンプ電動弁 閉																											
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

運轉方案3/10




運転条件

1. 電気故障ではない。(MCCB断、サーマルRY、地絡)
2. 商用電源である。



運転条件

- ※C/C取付計器:HS





微細目スクリーン内

[illegible][illegible]

し、濾脱水機故障含む



運転方案4/10



No.	設備	現場操作盤	コントロールセンター	補助継電器盤	監視操作盤	計装盤	送給所先: 最大32	備考
	全 体	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	入力点数: 最大12	
	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	1 2 3 4 5	
1	濃縮汚泥引抜ポンプ電動弁 (自動)							
2	濃縮汚泥引抜ポンプ電動弁 (手動)							
3	濃縮汚泥引抜ポンプ電動弁 (閉)							
4	濃縮汚泥引抜ポンプ電動弁 (閉)							
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



No.	設備	現場操作盤	コントロールセンター	補助継電器盤	監視操作盤	計装盤	送給所先: 最大32	備考
	全 体	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	入力点数: 最大12	
	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	送給所	1 2 3 4 5	
1	スカムスキマ電動弁 (自動)							
2	スカムスキマ電動弁 (手動)							
3	スカムスキマ電動弁 (閉)							
4	スカムスキマ電動弁 (閉)							
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

運輸方案5/10


[illegible]

No.		機 能	現場操作盤	コントローラセンター	補助駆動電源	監視操作盤	計測量	通報出力：最大32	備 考
	Rn : □流量調節機能付機	全 体	停止・急停車生漏 異常発生 異常警報	緊急停止 異常発生 異常警報	異常発生 異常警報	異常発生 異常警報	異常発生 異常警報	入力点数：最大12	
	統一番号と名称							1 2 3 4 5	
1	Mk. □流量調節機能付機 運転	2	● R	G ○	R Y I	D R I	K F I		
2	Mk. □流量調節機能付機 停止	2	● G	G					
3	Nk. □流量調節機能付機 <手動>	2		C I					
4	Nk. □流量調節機能付機 <自動>	2		I					
5	Mk. □流量調節機能付機 MOD断	2	● T						
6	Nk. □流量調節機能付機 地絡	2	●						
7	Mk. □流量調節機能付機 2E	2	● T						
8	Nk. □流量調節機能付機 故障	2		O --		--	T	— ○ — ○ ○ ○	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	操作機、汎用型? 故障発生	1					L	— ○ — ○ ○ ○	流量制御? 故障発生

運轉方案6/10

[illegible][illegible]


運転方案7/10




※G/C取付計器：A、HS

運転条件

1. 電気故障ではない。(MCE断、地絡、2E 過負荷、欠相)
2. 調整槽水位LL以下でない。



流量調整槽



※G/C取付計器：A、HS



運転条件

1. 電気故障ではない。(MCE断、サーマルRY、地絡)
2. 商用電源である。



No.	流量調整ポンプ	全 体	備 考	現場操作盤 信号発生 機能記号	コントロールセンター 信号発生 機能記号	補助電源部 信号発生 機能記号	監視操作盤 信号発生 機能記号	計装盤 信号発生 機能記号	通報先：最大32 入力点数：最大12					備 考
									異常警報発生 機能記号	1 2 3 4 5				
										消防 署	救急 隊	消防 団	自治 体	
	統一番号名称													
1	流量調整ポンプ 運転	I		● R	R	○	○	● R	K					
2	流量調整ポンプ 停止	I		●	G			● G						
3	流量調整ポンプ (自動)	I			I		○	● W						
4	流量調整ポンプ (手動)	I			I		○	● W						
5														
6	流量調整ポンプ MCE断	I			●									
7	流量調整ポンプ 故障	I			●									
8	流量調整ポンプ 2E	I			●									
9	流量調整ポンプ 故障	I			●									
10					○		○		—R—					
11	流量調整槽水位高 (HH)						○							
12	流量調整槽停止水位						○							
13	流量調整槽水位低 (LL)						○							
14									—R—					
15	流量調整槽水位異常													
16														
17	自動運転目スクリーン 水位高 (HH)	I	●						—R—					電報が：水位高による切替 運転、通常は自動運転
18														
19	流量調整ポンプ故障発生								—○	○	○	○	○	流量調整槽故障発生

No.	No. 0 曝気ブロー	全 体	機能 説明 信号発生 主信号	現場操作盤	コントロールセンター		補助電源部		監視操作盤	計装盤	通報先: 最大32					備 考
					信号発生 主信号	信号発生 サブ信号	信号発生 主信号	信号発生 サブ信号			入力点数: 最大12					
											1	2	3	4	5	
統一番号名称																
1	No. 0 曝気ブロー	運転	3		●	R			○		●	R				No. 0-1, 2, 3
2	No. 0 曝気ブロー	停止	3		●				○		●	R				
3	No. 0 曝気ブロー	(手動)	3			G			○		●	R				
4	No. 0 曝気ブロー	(自動)	3			G			○		●	R				
5	No. 0 曝気ブロー	(No. 1)	1						○		●	R				
6	No. 0 曝気ブロー	(No. 2)	1						○		●	R				
7	No. 0 曝気ブロー	(No. 3)	1						○		●	R				
8	No. 0 曝気ブロー	MCE断	3		●				○		●	R				
9	No. 0 曝気ブロー	故障	3		●				○		●	R				
10	No. 0 曝気ブロー	過負荷	3		●				○		●	R				
11	No. 0 曝気ブロー	故障	3		●				○		●	R				
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20	ブロー設備	故障発生	1													汚泥貯留槽7 0-20

運轉方案8/10

[illegible][illegible]

運轉方案9/10

[illegible][illegible]

運轉方案10/10

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
設備工（機器費）		式		1	レベル1
電気設備工		式		1	レベル2
電気設備工		式		1	レベル3
設計技術費対象		式		1	レベル4
＊＊機器費＊＊					
設備工		式		1	レベル1
電気設備工		式		1	レベル2
輸送費		式		1	レベル3
材料費		式		1	レベル3
直接材料費		式		1	レベル4
補助材料費		式		1	レベル4
労務費		式		1	レベル3
一般労務費		式		1	レベル4
技術労務費		式		1	レベル4
直接経費		式		1	レベル3
機械経費		式		1	レベル4
仮設費		式		1	レベル3


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					
準備費		式		1	レベル2
準備費		式		1	レベル3
準備費		式		1	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
据付（技術者）間接費					
据付（機 器）間接費					
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額					
契約保証費					
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					

工事数量総括表


頁0 -0003

[illegible]



工事場所

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管番号			
図面番号	E-1	縮 尺	1/1,000 (A1)
位 置 図			
三 原 市			



能地処理場一般平面図



No. 1 (総合) 排水口

汚 水
処 理 水
雨 水

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工番号			
図面番号	E-2	縮 尺	1/200 (A1)
一 般 平 面 図			
三 原 市			

機器リスト

番号	記号	名 称	形状、仕様	場所	備考
①	PE-1	引込受電盤 (HT-1)	鋼板製自立形 900Wx2000Dx2350	高圧電気室	更新対象外
②	PE-5	主変圧器盤 (HT-2)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外
③	PE-2	低圧分岐盤 (LT-1)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外 仮設分岐開閉器の組込、配線
④	PE-3	照明変圧器盤 (LT-2)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外
⑤	PE-10	水処理設備コントロールセンター (1)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑥	PE-10	水処理設備コントロールセンター (2)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑦	PE-10	水処理設備コントロールセンター (3)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑧	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	鋼板製自立形 700Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑨	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	鋼板製自立形 700Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑩	PE-30	監視操作盤 (DK-1)	鋼板製自立形 1400Wx800Dx1900H	監視室	更新
⑪	PE-15	計装盤 (KP-1)	鋼板製自立形 800Wx800Dx1900H	監視室	更新
⑫	PE-29	接地端子盤	鋼板製壁掛形	高圧電気室	更新
⑬		中継端子盤	鋼板製壁掛形	監視室	新設 切替工事時の接続用端子盤
⑭		建築付帯盤	鋼板製埋込形	低圧電気室	更新対象外





凡例

- : 既設盤、既設配線
- : 新設盤、新設配線
- - - : 仮設配線
- : 盤内へ開閉器MCCB3P225AF組込、新設コントロールセンター電源配線を布設、接続とする。

令和 8 年度　漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)		
工事場所	三原市　幸崎能地四丁目　地内		
施工番号			
図面番号	E－3	縮　尺	1/50
更新対象機器電気室平面図 (1)			
三　原　市			

機器リスト

番号	記号	名 称	形状、仕様	場所	備考
①	PE-1	引込受電盤 (HT-1)	鋼板製自立形 900Wx2000x2350	高圧電気室	更新対象外
②	PE-5	主変圧器盤 (HT-2)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外
③	PE-2	低圧分岐盤 (LT-1)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外 仮設分岐開閉器の組込、配線
④	PE-3	照明変圧器盤 (LT-2)	鋼板製自立形	高圧電気室	更新対象外
⑤	PE-10	水処理設備コントロールセンター (1)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑥	PE-10	水処理設備コントロールセンター (2)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑦	PE-10	水処理設備コントロールセンター (3)	鋼板製自立形 600Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑧	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	鋼板製自立形 700Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑨	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	鋼板製自立形 700Dx700Dx2300H	低圧電気室	更新
⑩	PE-30	監視操作盤 (DK-1)	鋼板製自立形 1400Wx800Dx1900H	監視室	更新
⑪	PE-15	計装盤 (KP-1)	鋼板製自立形 800Wx800Dx1900H	監視室	更新
⑫	PE-29	接地端子箱	鋼板製壁掛形	高圧電気室	更新
⑬		中継端子盤	鋼板製壁掛形	監視室	新設 切替工事時の接続用端子盤
⑭		建築付帯盤	鋼板製埋込形	低圧電気室	更新対象外



令和 8 年度 漁村整備事業				
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)			
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内			
施工管理番号				
図面番号	E - 4	縮 尺	1/50	
更新対象機器電気室平面図 (2)				
三 原 市				

凡 例	
記号	名 称
	仕 切 弁
	逆 止 弁
	バタフライ 弁
LI	水位指示計
LD	水位変換器 (中継器なし)
FI	流量指示計
FD	流量計電源箱
LA	避雷器
	投げ込み式水位計 4.0m
	電磁流量計 32A $\times$ 1 ϕ -型10k
	フリクトレブルスイッチ
L S 1	高水位警報用電極
L S 2	1台目運転電極
L S 3	2台目運転電極
L S 4	自動停止電極
L S 5	低水位警報用電極



計装フローシート図

三 原 市


記号	名 称	備 考
NP-1	900人水処理設備補助継電器盤(1)	銅板製自立形(両面タイプ)
NP-2	900人水処理設備補助継電器盤(2)	銅板製自立形(両面タイプ)
NP-3	Ry-1	
NP-4	Ry-2	

正面					
ユニットNo.	名 称	ユニットNo.	名 称	ユニットNo.	名 称
1A	破砕機	2A	濃縮汚泥引抜弁	3A	作業用電源
1B	自動荒目スクリーン	2B	脱臭ファン	3B	No. 1自動微細目スクリーン
1C	制御電源	2C	No. 1原水ポンプ	3C	No. 2自動微細目スクリーン
1D	電源引込	2D	No. 2原水ポンプ	3D	消泡ポンプ
		2E	し 渣脱水機	3E	2E
		2F	2E	3F	
				3G	


背面					
ユニットNo.	名 称	ユニットNo.	名 称	ユニットNo.	名 称
11A	No. 3曝気ブロー	12A	No. 2曝気ブロー	13A	No. 1汚泥貯留槽ブロー
11B	No. 2流量調整ポンプ	12B	No. 1流量調整ポンプ	13B	No. 2汚泥貯留槽ブロー
11C	2E	12C	2E	13C	No. 1曝気ブロー
11D	予備	12D	空	13D	No. 1流量調整槽搅拌机
11E	予備	12E	空	13E	No. 2流量調整槽搅拌机
11F	空	12F	空	13F	2E




令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理号			
図面番号	E-7	縮 尺	1/20
コントロールセンター盤外形図			
三 原 市			




正面図 S-1: 10



背面図 S-1: 10




側面図 S-1: 10




名称	破砕機 (M8)	自動荒目スクリーン (M2)	制御電源	引込
ユニットNo.	1A	1B	1C	1D
扉面	D1.5B	D1.5A	D2B	D2C

名称	予備	予備	No. 3曝気ブロー (M8-3)	No. 2流量調整ポンプ (M7-2)	空	2E
ユニットNo.	11A	11B	11C	11D	11E	11F
扉面	D1B	D1B	D2A	D1E	D1A	D1F


令和8年度 漁村整備事業			
工事名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E-8	縮尺	1/10
コントロールセンター盤構成図(1)			
三原市			




正面図 S-1: 10



背面図 S-1: 10







側面図 S-1: 10



名称	濃縮汚泥引上げ弁	脱臭ファン	No. 1原水ポンプ	No. 2原水ポンプ	し渣脱水機	2E, HS
ユニットNo.	2A	2B	2C	2D	2E	2F
扉面	D1, 5C	D1D	D1E	D1E	D1, 5B	D1F

名称	予備	予備	No. 2曝気ブロー	No. 1流量調整ポンプ	空	2E, HS
ユニットNo.	12A	12B	12C	12D	12E	12F
扉面	D1A	D1A	D2A	D1E	D1A	D1F

令和8年度 漁村整備事業			
工事名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E-9	縮尺	1/10
コントロールセンター盤構成図(2)			
三原市			



名称	作業用電源	Nb, 2自動微細目 スクリーン	Nb, 1自動微細目 スクリーン	空	空	消泡ノブ
エントNb.	3A	3B	3C	3D	3E	3F
扉面	DIB	DIC	DIC	DIG	DIG	DID

名称	No. 1 汚泥貯留槽プロ	No. 2 汚泥貯留槽プロ	No. 1曝気プロ	No. 1 流量調整槽攪拌機	No. 2 流量調整槽攪拌機	2E
エントNo.	13A	13B	13C	13D	13E	13F
扉面	D1E	D1E	D2A	D1D	D1D	D1A



正面図




側面図

側面図

側面図

令和 8 年度 進村整備事業			
工 事 名	能地造業業落排水処理場電気設備更新工事（1-1）		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工番号			
図面番号	E - 1 1	縮 尺	1/10
監視操作盤、計装盤外形図			
三 原 市			

更新機器及び配線図(1)



既設機及び更新機リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	HT-1 (PE-1)	既 設
②	主変圧器盤	HT-2 (PE-5)	既 設
③	低圧分岐盤	LT-1 (PE-2)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	LT-2 (PE-3)	既 設
⑤	900人水処理設備コントローラセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑥	900人水処理設備コントローラセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントローラセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑧	900人水処理設備補助継電器盤	RY-1 (PE-33)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑨	900人水処理設備補助継電器盤	RY-2 (PE-33)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1 (PE-30)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1 (PE-15)	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更 新 (既設設備撤去、更新)
⑬	積算電力計図	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	LCB-1 (PE-16)	既 設
⑮	自動荒目スクリーン現場操作盤	LCB-2 (PE-17)	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	LCB-3 (PE-18)	既 設
⑰	自動細目スクリーン・しき形水機操作盤	LCB-4 (PE-19)	既 設
⑱	Nb. 2流量調整槽排水機現場操作盤	LCB5-1 (PE-20)	既 設
⑲	Nb. 1流量調整槽排水機現場操作盤	LCB5-2 (PE-21)	既 設
⑳	流量調整ポンプ現場操作盤	LCB-6 (PE-22)	既 設
㉑	ばっ気ブローワ現場操作盤	LCB-7 (PE-23)	既 設
㉒	汚泥ポンプ現場操作盤	LCB-8 (PE-24)	既 設
㉓	脱臭ファン現場操作盤	LCB-9 (PE-25)	既 設
㉔	汚泥貯留槽ブローワ現場操作盤	LCB-10 (PE-26)	既 設
㉕	作業用電源盤	LCB-11 (PE-27)	既 設
	建築付帯分電盤 (1)		既 設
	建築付帯分電盤 (2)		既 設
	保安器盤		既 設
	中継端子盤 (600P)		新 設

注記:


1. 〇は、今回工事部分を示す。
2. 特記なき設備は、既設を示す。

配線表-1

配線番号	自		至		配 線 仕 様		備 考
	記 号	名 称	記 号	名 称	種別、サイズ、芯数、本数		
1	DK-1	監視操作盤	HT-1	引込受電盤	EMCEE1. 25sq-5c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
2	DK-1	監視操作盤	HT-2	主変圧器盤	EMCEE1. 25sq-5c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
3	DK-1	監視操作盤	LT-1	低圧分岐盤	EMCEE1. 25sq-5c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
4	DK-1	監視操作盤	LT-2	照明変圧器盤	EMCEE1. 25sq-5c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
5	DK-1	監視操作盤		自家発電機始動線 (故障)	EM-CEE1. 25sq-2c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
6	DK-1	監視操作盤		建築付帯盤	EM-CEE1. 25sq-2c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
7	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c x 3	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
8	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c x 3	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
9	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
10	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-6c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
11	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-30c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
12	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-30c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
13	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-30c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
14	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-30c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
15	KP-1	計装盤		消毒槽M値	EMCEE2sq-3c, E3. 5sq	ビツ、配管	既設外側配線
16	KP-1	計装盤		消毒槽M値	EMQASI. 25sq-6c	ビツ、配管	既設外側配線
17	KP-1	計装盤		消毒槽放流量	EMQ2sq-2c, E3. 5sq	ビツ、配管	既設外側配線
18	KP-1	計装盤		消毒槽放流量	EMQASI. 25sq-2c	ビツ、配管	既設外側配線
19	KP-1	計装盤		消毒槽M値	EMQASI. 25sq-6c	ビツ、配管	既設外側配線
20	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EMCEE3. 5sq-2c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
21	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EMCEE3. 5sq-2c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
22	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EMCEE3. 5sq-2c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
23	KP-1	計装盤	T-1	保安器盤	EM-CPED0. 65sq-5P	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
24	KP-1	計装盤		原水流量計	EMCEE2sq-3c, E3. 5sq	ビツ、配管	既設外側配線
25	KP-1	計装盤		原水流量計	EMQASI. 25sq-2c	ビツ、配管	既設外側配線
26	KP-1	計装盤		流量調整槽	EMQASI. 25sq-2c	ビツ、配管	既設外側配線
27	KP-1	計装盤	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
28	KP-1	計装盤	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
29	KP-1	計装盤	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-5c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
30	KP-1	計装盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビツ	既設配線撤去後、新設配線
31	—	—	—	—	—	—	—

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管番号			
図面番号	E-12	縮 尺	NoN
配線系統図(1)			
三 原 市			

更新機器及び配線図(2)



既設盤及び更新盤リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	HT-1 (PE-1)	既 設
②	主変圧器盤	HT-2 (PE-5)	既 設
③	低圧分岐盤	LT-1 (PE-2)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	LT-2 (PE-3)	既 設
⑤	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑥	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑧	900人水処理設備補助継電器盤	RY-1 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑨	900人水処理設備補助継電器盤	RY-2 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1 (PE-30)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1 (PE-15)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑬	積算電力計図	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	LCB-1 (PE-16)	既 設
⑮	自動荒目スクリーン現場操作盤	LCB-2 (PE-17)	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	LCB-3 (PE-18)	既 設
⑰	自動細目スクリーン・しき脱水機操作盤	LCB-4 (PE-19)	既 設
⑱	Nb. 2流量調整槽増槽機現場操作盤	LCB5-1 (PE-20)	既 設
⑲	Nb. 1流量調整槽増槽機現場操作盤	LCB5-2 (PE-21)	既 設
⑳	流量調整槽増槽機現場操作盤	LCB-6 (PE-22)	既 設
㉑	1号汚泥ポンプ現場操作盤	LCB-7 (PE-23)	既 設
㉒	汚泥ポンプ現場操作盤	LCB-8 (PE-24)	既 設
㉓	脱臭ファン現場操作盤	LCB-9 (PE-25)	既 設
㉔	汚泥貯留槽フロー現場操作盤	LCB-10 (PE-26)	既 設
㉕	作業用電源盤	LCB-11 (PE-27)	既 設
	建築付帯分電盤 (1)		既 設
	建築付帯分電盤 (2)		既 設
	保安器盤		既 設
	中継端子盤 (600P)		新 設

注記:


- は、今回工事部分を示す。
- 特記なき設備は、既設を示す。

配線表-2

配線番号	自		至		配 線 仕 様 種別、サイズ、芯数、本数	備 考
	記 号	名 称	記 号	名 称		
32	O/C	コメロシタケ盤 1A~1D	LT-1	低圧分岐盤	EMCT100sq	既設配線撤去後、新設配線
33	O/C	コメロシタケ盤 1A~1D		破砕機M3	O2sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
34	O/C	コメロシタケ盤 1A~1D		自動荒目スクリーン	O2sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
35	O/C	コメロシタケ盤 1A~1D	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
36	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F		濃縮汚泥ポンプ	O3. 5sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
37	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F		脱臭ファン	O3. 5sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
38	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F	Nb. 2	原水ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
39	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F	Nb. 1	原水ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
40	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F		しき脱水機	O2sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
41	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	既設配線撤去後、新設配線
42	O/C	コメロシタケ盤 2A~2F	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	既設配線撤去後、新設配線
43	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G		作業用電源	OV22sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線 (フロー主)
44	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G	Nb. 1	自動微細目スクリーン	O2sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
45	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G	Nb. 1	自動微細目スクリーン	O2sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
46	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G		汚泥ポンプ	O3. 5sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
47	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
48	O/C	コメロシタケ盤 3A~3G	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
49	O/C	コメロシタケ盤 11A~11F	Nb. 3	濃縮ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
50	O/C	コメロシタケ盤 11A~11F	Nb. 2	流量調整槽増槽機	O3. 5sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
51	O/C	コメロシタケ盤 11A~11F	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
52	O/C	コメロシタケ盤 11A~11F	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
53	O/C	コメロシタケ盤 12A~12F	Nb. 2	濃縮ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
54	O/C	コメロシタケ盤 12A~12F	Nb. 1	流量調整槽増槽機	O3. 5sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
55	O/C	コメロシタケ盤 12A~12F	RY-1	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
56	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 2	汚泥ポンプ	O6sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
57	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 1	汚泥ポンプ	O6sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
58	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 1	濃縮ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
59	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 1	濃縮ポンプ	O14sq-3c, E5. 5sq	既設外側配線
60	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 1	流量調整槽増槽機	O8sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
61	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	Nb. 2	流量調整槽増槽機	O8sq-3c, E3. 5sq	既設外側配線
62	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
63	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線
64	O/C	コメロシタケ盤 13A~13F	RY-2	補助継電器盤	EMCEE1. 25sq-20c	既設配線撤去後、新設配線

令和8年度 漁村整備事業				
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)			
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内			
施工管理番号				
図面番号	E-13	縮 尺	NoN	
配線系統図(2)				
三 原 市				

更新機器及び配線図 (3)



既設盤及び更新盤リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	HT-1 (PE-1)	既 設
②	主変圧器盤	HT-2 (PE-5)	既 設
③	低圧分岐盤	LT-1 (PE-2)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	LT-2 (PE-3)	既 設
⑤	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑥	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑧	900人水処理設備補助継電器盤	RY-1 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑨	900人水処理設備補助継電器盤	RY-2 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1 (PE-30)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1 (PE-15)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑬	積算電力計箱	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	LCB-1 (PE-16)	既 設
⑮	自動荒目スクリーン現場操作盤	LCB-2 (PE-17)	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	LCB-3 (PE-18)	既 設
⑰	自動細目スクリーン・しき脱水機操作盤	LCB-4 (PE-19)	既 設
⑱	Nb. 2流量調整槽増設機現場操作盤	LCB5-1 (PE-20)	既 設
⑲	Nb. 1流量調整槽増設機現場操作盤	LCB5-2 (PE-21)	既 設
⑳	流量調整槽ポンプ現場操作盤	LCB-6 (PE-22)	既 設
㉑	ばっ気ブロー現場操作盤	LCB-7 (PE-23)	既 設
㉒	清浄ポンプ現場操作盤	LCB-8 (PE-24)	既 設
㉓	脱臭ファン現場操作盤	LCB-9 (PE-25)	既 設
㉔	汚泥貯留槽ブロー現場操作盤	LCB-10 (PE-26)	既 設
㉕	作業用電源盤	LCB-11 (PE-27)	既 設
	建築付帯分電盤 (1)		既 設
	建築付帯分電盤 (2)		既 設
	保安器盤		既 設
	中継端子盤 (600P)		新 設

注記:

- ⑫ は、今回工事部分を示す。
- 特記なき設備は、既設を示す。


配線表-3

配線番号	自		至		配 線 仕 様 種別、サイズ、芯数、本数	備 考
	記 号	名 称	記 号	名 称		
65	RY-1	補助継電器盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CE3. 5sq-2c	ビッド 制御電源 既設配線撤去後、新設配線
66	RY-1	補助継電器盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CE3. 5sq-2c	ビッド 照明電源 既設配線撤去後、新設配線
67	RY-1	補助継電器盤	LT-1	照明変圧器盤	EM-CEE1. 25sq-3c	ビッド 電源切替信号入力 既設配線撤去後、新設配線
68	RY-1	補助継電器盤		濃縮汚泥引込弁	OM. 25sq-12c	ビッド、配管 既設外部配線
69	RY-1	補助継電器盤		原水槽水位	OM. 25sq-10c	ビッド、配管 既設外部配線
70	RY-1	補助継電器盤		し清排水機用電磁弁	OM. 25sq-2c	ビッド、配管 既設外部配線
(71)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(72)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(73)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(74)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(75)	RY-1	補助継電器盤	KP-1	計装盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(76)	RY-1	補助継電器盤	C/C	エポキシセタ<1A 1B 2A~2E>	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(77)	RY-1	補助継電器盤	C/C	エポキシセタ<1A 1B 2A~2E>	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(78)	RY-1	補助継電器盤	C/C	エポキシセタ<1A 1B 2A~2E>	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(79)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(80)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(81)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-6c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(82)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
83	RY-1	補助継電器盤	LCB-3	破砕機現場操作盤	OM. 25sq-6c, E3. 5sq	ビッド、配管 既設外部配線
84	RY-1	補助継電器盤	LCB-2	自動荒目スクリーン現場操作盤	OM. 25sq-6c, E3. 5sq	ビッド、配管 既設外部配線
85	RY-1	補助継電器盤	LCB-9	脱臭ファン現場操作盤	OM. 25sq-6c, E3. 5sq	ビッド、配管 既設外部配線
86	RY-1	補助継電器盤	LCB-1	原水ポンプ 現場操作盤	OM. 25sq-12c	ビッド、配管 既設外部配線
87	RY-1	補助継電器盤	LCB-4	自動細目スクリーン・し清排水機現場操作盤	OM. 25sq-20c	ビッド、配管 既設外部配線

※ () 内は前表同一配線とする。

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E-14	縮 尺	NoN
配線系統図 (3)			
三 原 市			

更新機器及び配線図 (4)



既設設備及び更新機リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	HT-1 (PE-1)	既 設
②	主変圧器盤	HT-2 (PE-5)	既 設
③	低圧分岐盤	LT-1 (PE-2)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	LT-2 (PE-3)	既 設
⑤	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑥	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑧	900人水処理設備補助継電器盤	RY-1 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑨	900人水処理設備補助継電器盤	RY-2 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1 (PE-30)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1 (PE-15)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑬	積算電力計器	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	LCB-1 (PE-16)	既 設
⑮	自動汚目スクリーン現場操作盤	LCB-2 (PE-17)	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	LCB-3 (PE-18)	既 設
⑰	自動掃目スクリーン・しき脱分水機操作盤	LCB-4 (PE-19)	既 設
⑱	No. 2流量調整槽排水機現場操作盤	LCBS-1 (PE-20)	既 設
⑲	No. 1流量調整槽排水機現場操作盤	LCBS-2 (PE-21)	既 設
⑳	流量調整ポンプ現場操作盤	LCB-6 (PE-22)	既 設
㉑	ばっ気ブロワー現場操作盤	LCB-7 (PE-23)	既 設
㉒	消泡ポンプ現場操作盤	LCB-8 (PE-24)	既 設
㉓	脱臭ファン現場操作盤	LCB-9 (PE-25)	既 設
㉔	汚泥貯留槽ブロワー現場操作盤	LCB-10 (PE-26)	既 設
㉕	作業用電源盤	LCB-11 (PE-27)	既 設
	建築付帯分電盤 (1)		既 設
	建築付帯分電盤 (2)		既 設
	保安器盤		既 設
	中継端子盤 (600P)		新 設

注記:

- ⑫ は、今回工事部分を示す。
- 特記なき設備は、既設を示す。


配線表-4

配線番号	自		至		配 線 仕 様 種別、サイズ、芯数、本数	備 考
	記 号	名 称	記 号	名 称		
(88)	RY-1	補助継電器盤	O/C	エトローレタイ (11A 11B 11G 11D 12C 12D)	EM-CCE1. 25sq-20c x 2	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(89)	RY-1	補助継電器盤	O/C	エトローレタイ (11A 11B 11G 11D 12C 12D)	EM-CCE1. 25sq-20c x 3	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(90)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CCE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(91)	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CCE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(92)	RY-1	補助継電器盤	KP-1	計装盤	EM-CCE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
93	RY-1	補助継電器盤	LCB-7	破砕機現場操作盤	OM. 25sq-20c	ビッド、配管 既設外側配線
94	RY-1	補助継電器盤	LCB-6	流量調整槽排水機現場操作盤	OM. 25sq-20c	ビッド、配管 既設外側配線
95	RY-2	補助継電器盤		微細目スクリーン内水位	OM. 25sq-2c	ビッド、配管 既設外側配線
96	RY-2	補助継電器盤		消泡ポンプ槽水位	OM. 25sq-4c	ビッド、配管 既設外側配線
97	RY-2	補助継電器盤		沈砂排出ポンプ電磁弁	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線
98	RY-2	補助継電器盤		濃縮汚泥ポンプ電動弁	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線
99	RY-2	補助継電器盤		スライム電動弁	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線
100	RY-2	補助継電器盤		汚泥引込ポンプ電動弁	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線
101	RY-2	補助継電器盤		スリッパ用電動弁	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線
(102)	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CCE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(103)	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CCE1. 25sq-30c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(104)	RY-2	補助継電器盤	O/C	エトローレタイ (3A 3B 3G 3F)	EM-CCE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
(105)	RY-2	補助継電器盤	O/C	エトローレタイ (3A 3B 3G 3F)	EM-CCE1. 25sq-20c	ビッド 既設配線撤去後、新設配線
106	RY-2	補助継電器盤		自動掃目スクリーン現場操作盤	OM. 25sq-20c	ビッド、配管 既設外側配線
107	RY-2	補助継電器盤		消泡ポンプ操作盤	OM. 25sq-6c	ビッド、配管 既設外側配線

※ () 内は前表同一配線とする。

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E - 1 5	縮 尺	NoN
配線系統図 (4)			
三 原 市			

更新機器及び配線図(5)



既設盤及び更新盤リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	HT-1 (PE-1)	既 設
②	主変圧器盤	HT-2 (PE-5)	既 設
③	低圧分岐盤	LT-1 (PE-2)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	LT-2 (PE-3)	既 設
⑤	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑥	900人水処理設備補助継電器盤	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントロールセンター	CC-1 (PE-10)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑧	900人水処理設備補助継電器盤	RY-1 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑨	900人水処理設備補助継電器盤	RY-2 (PE-33)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1 (PE-30)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1 (PE-15)	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更 新 (既設盤撤去、更新)
⑬	積算電力計1面	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	LCB-1 (PE-16)	既 設
⑮	自動荒目スクリーン現場操作盤	LCB-2 (PE-17)	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	LCB-3 (PE-18)	既 設
⑰	自動細目スクリーン・しき脱水機操作盤	LCB-4 (PE-19)	既 設
⑱	No. 2流量調整槽排水機現場操作盤	LCB5-1 (PE-20)	既 設
⑲	No. 1流量調整槽排水機現場操作盤	LCB5-2 (PE-21)	既 設
⑳	流量調整ポンプ現場操作盤	LCB-6 (PE-22)	既 設
㉑	ばっ気ブローワ－現場操作盤	LCB-7 (PE-23)	既 設
㉒	消泡ポンプ現場操作盤	LCB-8 (PE-24)	既 設
㉓	脱臭ファン現場操作盤	LCB-9 (PE-25)	既 設
㉔	汚泥貯留槽ブロー－現場操作盤	LCB-10 (PE-26)	既 設
㉕	作業用電源盤	LCB-11 (PE-27)	既 設
	建築付帯分電盤 (1)		既 設
	建築付帯分電盤 (2)		既 設
	保安器盤		既 設
	中継端子盤 (600P)		新 設

注記:

- ① ② は、今回工事部分を示す。
- 特記なき設備は、既設を示す。

配線表-5


配線番号	自		至		配 線 仕 様		備 考
	記 号	名 称	記 号	名 称	種別、サイズ、芯数、本数		
(108)	RY-2	補助継電器盤	○/○	エモロルヒター (13A 13B 13G 13D 13E)	EM-OEE1. 25sq-20c	ビッ	既設配線撤去後、新設配線
(109)	RY-2	補助継電器盤	○/○	エモロルヒター (13A 13B 13G 13D 13E)	EM-OEE1. 25sq-20c x 2	ビッ	既設配線撤去後、新設配線
(110)	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-OEE1. 25sq-30c	ビッ	既設配線撤去後、新設配線
(111)	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-OEE1. 25sq-30c	ビッ	既設配線撤去後、新設配線
112	RY-2	補助継電器盤	LCB-10	汚泥貯留槽ブロー－現場操作盤	OM1. 25sq-12c	ビッ、配管	既設外側配線
113	RY-2	補助継電器盤	LCB-7	曝気ブロー－現場操作盤	OM1. 25sq-6c	ビッ、配管	既設外側配線
114	RY-2	補助継電器盤	LCB-5-1A	流量調整槽排水機現場操作盤	OM1. 25sq-6c	ビッ、配管	既設外側配線
115	RY-2	補助継電器盤	LCB-5-1B	流量調整槽排水機現場操作盤	OM1. 25sq-6c	ビッ、配管	既設外側配線
(116)	RY-2	補助継電器盤	KP-1	計装盤	CVV1. 25sq-20c	ビッ	既設配線撤去後、新設配線
(117)	RY-2	補助継電器盤	KP-1	計装盤	CVV1. 25sq-5c		既設配線撤去後、新設配線

※ () 内は前表同一配線とする。

令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E - 1 6	縮 尺	NoN
配線系統図 (5)			
三 原 市			

プロセス（現況図）


更新機器及び配線系統図(1)



令和8年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工番号			
図面番号	E-17	縮 尺	NoN
更新プロセス図（現況図）			
三 原 市			

プロセス-1

更新機器及び配線系統図(2)



既設盤及び更新盤リスト

番号	名 称	記 号	備 考
①	引込受電盤	PE-1 (HT-1)	既 設
②	主変圧器盤	PE-5 (HT-2)	既 設
③	低圧分岐盤	PE-2 (LT-1)	既 設 (仮設配線のため改修)
④	照明変圧器盤	PE-3 (LT-2)	既 設
⑤	900人水処理設備コントロールセンター	PE-10	更新 (既設設備撤去、更新)
⑥	900人水処理設備コントロールセンター	PE-10	更新 (既設設備撤去、更新)
⑦	900人水処理設備コントロールセンター	PE-10	更新 (既設設備撤去、更新)
⑧	900人水処理設備制御盤電器盤	PE-33	更新 (既設設備撤去、更新)
⑨	900人水処理設備制御盤電器盤	PE-33	更新 (既設設備撤去、更新)
⑩	監視操作盤	DK-1	更新 (既設設備撤去、更新)
⑪	計装盤	KP-1	更新 (既設設備撤去、更新)
⑫	接地端子箱	PE-29	更新 (既設設備撤去、更新)
⑬	積算電力計	PE-28	既 設
⑭	原水ポンプ操作盤	PE-16	既 設
⑮	自動荒目スクリーン現場操作盤	PE-17	既 設
⑯	破砕機現場操作盤	PE-18	既 設
⑰	自動細目スクリーン・しき脱水機操作盤	PE-19	既 設
⑱	Nb、2流量調整槽附材料搬現場操作盤	PE-20	既 設
⑲	Nb、1流量調整槽附材料搬現場操作盤	PE-21	既 設
㉑	流量調整ポンプ現場操作盤	PE-22	既 設
㉒	ばっ気ブローワ現場操作盤	PE-23	既 設
㉓	消泡ポンプ現場操作盤	PE-24	既 設
㉔	脱臭ファン現場操作盤	PE-25	既 設
㉕	汚泥貯留槽ブローワ現場操作盤	PE-26	既 設
㉖	作業用電源盤	PE-27	既 設
㉗	中継電子盤		新 設
	建業付帯分電盤 (1)		既 設
	建業付帯分電盤 (2)		既 設

注記:

1.  は、今回工事部分を示す。  は、既設盤の更新、切替工事を示す。
2. は配線更新を示す。
3. 特記なき設備は、既設を示す。


《 更新工事プロセス-1 》

1. 新設900人水処理工場開口部ローラ、補助電機機器を設置する。
2. 既設低圧分岐盤より新設盤へ電源配線と布設、接続とする。
3. 既設負荷設備配線を新設盤へ接続、切替工事を行う。
同時に補助電機機器配線を仮配して配線し、負荷運転を順次切替とする。
4. 切替工事は水流入量による機器の運転状況を参考に作業スケジュールを組みながら


令和 8 年度 進村整備事業			
工 事 名	能地造業集落排水処理場電気設備更新工事 (8-1)		
工事場所	三 原 市 幸崎能地四丁目 地内		
施工管理番号			
図面番号	E-18	縮 尺	NoN
更新プロセス図-1			
三 原 市			


プロセス-2

更新機器及び配線系統図(3)



更新機器及び配線系統図(4)





機器リスト					
番号	記号	名 称	形状、仕様	場所	備考
①	PE-1	引込受電盤 (HT-1)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
②	PE-5	主変圧器盤 (HT-2)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
③	PE-2	低圧分岐盤 (LT-1)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
④	PE-3	照明変圧器盤 (LT-2)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
⑤	PE-10	水処理設備コントロールセンター (1)	銅板製自立形 600Wx700Dx2300H	低圧電気室	新設盤切替後撤去
⑥	PE-10	水処理設備コントロールセンター (2)	銅板製自立形 600Wx700Dx2300H	低圧電気室	新設盤切替後撤去
⑦	PE-10	水処理設備コントロールセンター (3)	銅板製自立形 600Wx700Dx2300H	低圧電気室	新設盤切替後撤去
⑧	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	銅板製自立形 700Wx700Dx2300H	低圧電気室	新設盤切替後撤去
⑨	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	銅板製自立形 700Wx700Dx2300H	低圧電気室	新設盤切替後撤去
⑩	PE-30	監視操作盤 (DK-1)	銅板製自立形 1400Wx600Dx1900H	監視室	新設盤切替後撤去
⑪	PE-15	計装盤 (KP-1)	銅板製自立形 800Wx800Dx1900H	監視室	新設盤切替後撤去
⑫	PE-29	接地端子箱	銅板製壁掛形	高圧電気室	新設盤切替後撤去

線表－1							
配線番号	自		至		配 線 仕 様 種別、サイズ、芯数、本数	備 考	
	記 号	名 称	記 号	名 称			
1	DK-1	監視操作盤	HT-1	引込受電盤	EM-CEE1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去
2	DK-1	監視操作盤	HT-2	主変圧器盤	EM-CEE1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去
3	DK-1	監視操作盤	LT-1	低圧分岐盤	EM-CEE1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去
4	DK-1	監視操作盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去
5	DK-1	監視操作盤		自家突設備始動盤(故障)	EM-CEE1. 25sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
6	DK-1	監視操作盤		建築付帯盤	EM-CEE1. 25sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
7	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c x 3	ビッ	新設配線接続後、撤去
8	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c x 3	ビッ	新設配線接続後、撤去
9	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
10	DK-1	監視操作盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-6c	ビッ	新設配線接続後、撤去
11	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去
12	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去
13	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去
14	DK-1	監視操作盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去
15	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE3. 5sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
16	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE3. 5sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
17	KP-1	計装盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE3. 5sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
18	KP-1	計装盤	T-1	保安器盤	EM-CEE3. 65sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去
19	KP-1	計装盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
20	KP-1	計装盤	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
21	KP-1	計装盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去
22	KP-1	計装盤	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
23	O/C	エアドリベクトル盤(1A～1D)	LT-1	低圧分岐盤	EM-CT100sq	ビッ	新設配線接続後、撤去
24	O/C	エアドリベクトル盤(1A～1D)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
25	O/C	エアドリベクトル盤(2A～2F)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	ビッ	新設配線接続後、撤去
26	O/C	エアドリベクトル盤(2A～2F)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	ビッ	新設配線接続後、撤去
27	O/C	エアドリベクトル盤(3A～3G)	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
28	O/C	エアドリベクトル盤(3A～3G)	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
29	O/C	エアドリベクトル盤(11A～11F)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去
30	O/C	エアドリベクトル盤(11A～11F)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去

配線番号		自		至		配 線 仕 様		備 考
記 号	名 称	記 号	名 称	種別、サイズ、芯数、本数				
31	O/C	エアドリベクトル盤(12A~12F)	RY-1	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
32	O/C	エアドリベクトル盤(13A~13F)	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
33	O/C	エアドリベクトル盤(13A~13F)	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
34	O/C	エアドリベクトル盤(13A~13F)	RY-2	補助継電器盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
35	RY-1	補助継電器盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE3. 5sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
36	RY-1	補助継電器盤	LT-2	照明変圧器盤	EM-CEE3. 5sq-2c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
37	RY-1	補助継電器盤	LT-1	照明変圧器盤	EM-CEE1. 25sq-3c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
38	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
39	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
40	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
41	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
42	RY-1	補助継電器盤	KP-1	計装盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
43	RY-1	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル(1A 1B 2A~2D)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
44	RY-1	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル(1A 1B 2A~2D)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
45	RY-1	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル(1A 1B 2A~2D)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
46	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
47	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
48	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-6c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
49	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
50	RY-1	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (11A, 11B, 11C, 11D, 12C, 12D)	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	ビッ	新設配線接続後、撤去	
51	RY-1	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (11A, 11B, 11C, 11D, 12C, 12D)	EM-CEE1. 25sq-20c x 3	ビッ	新設配線接続後、撤去	
52	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
53	RY-1	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
54	RY-1	補助継電器盤	KP-1	計装盤	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
55	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
56	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
57	RY-2	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (3A, 3B, 3C, 3F)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
58	RY-2	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (3A, 3B, 3C, 3F)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
59	RY-2	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (13A, 13B, 13C, 13D, 13E)	EM-CEE1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
60	RY-2	補助継電器盤	O/C	エアドリベクトル (13A, 13B, 13C, 13D, 13E)	EM-CEE1. 25sq-20c x 2	ビッ	新設配線接続後、撤去	
61	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
62	RY-2	補助継電器盤	DK-1	監視操作盤	EM-CEE1. 25sq-30c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
63	RY-2	補助継電器盤	KP-1	計装盤	GVV1. 25sq-20c	ビッ	新設配線接続後、撤去	
64	RY-2	補助継電器盤	KP-1	計装盤	GVV1. 25sq-5c	ビッ	新設配線接続後、撤去	

令和 8 年度 漁村整備事業			
工 事 名	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)		
工事場所	三原市 幸崎能地四丁目 地内		
施工番号			
図面番号	E - 2 1	縮 尺	1/50
撤去電気室平面図			
三 原 市			

— 参 考 資 料 —

令和 8 年度

能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-08. 05. 01 (0)		≪ 凡例 ≫ Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	G 下水道電気設備		
	当世代	前世代	
復興係数区分 前払金支出割合区分 週休補正区分 契約保証区分	00 補正なし 00 補正無し 09 閉所型・月単位 01 金銭的保証 (0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
設備工（機器費）					Y1800G レベル1
	1	式			
電気設備工					Y28001G レベル2
	1	式			
電気設備工					Y280011G レベル3
	1	式			
設計技術費対象					Y28001101G レベル4
	1	式			
900人水処理設備コントロールセンター 3面体					F0001 00
	1	式			
900人水処理設備補助継電器盤（RY-1）					F0002 00
	1	面			
900人水処理設備補助継電器盤（RY-2）					F0003 00
	1	面			
監視操作盤					F0004 00
	1	面			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計装盤	1	面			F0005 00
中継端子盤	1	面			F0006 00
接地端子箱	1	面			F0008 00
低圧分岐盤改造	1	面			F0007 00
＊＊機器費＊＊					
設備工	1	式			Y1900G レベル1
電気設備工	1	式			Y29001G レベル2
輸送費	1	式			Y390011G レベル3
輸送費	1	式			F0009 00

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	式			Y390012G レベル3
直接材料費	1	式			Y49001201G レベル4
制御ケーブル	1	式			V0001 00
電力ケーブル	1	式			単第0 -0001 表 V0002 00
補助材料費	1	式			単第0 -0002 表 Y49001202G レベル4
補助材料費（率分）	1	式			SY49202G 00
労務費	1	式			電気設備 単第0 -0003 表
一般労務費	1	式			Y390013G レベル3
電工 （移設・撤去）	1	式			Y49001301G レベル4
	44	人			R0090 00

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 (据付)	63	人			R0090 00
技術労務費	1	式			Y49001302G レベル4
電気通信技術者 (移設)	3	人			R1110 00 A
電気通信技術者 (据付)	19	人			R1110 00 A
電気通信技術者 (組合せ試験)	15	人			R1110 00 A
直接経費	1	式			Y390015G レベル3
機械経費	1	式			Y49001503G レベル4
機械経費 (率分)	1	式			SY49503G 00
仮設費	1	式			電気設備 単第0 -0004 表 Y390016G レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設費（率分）	1	式			SY396G 00 電気設備 単第0 -0005 表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZ902 レベル2
準備費	1	式			YZ902001 レベル3
準備費	1	式			YZ902001001 レベル4
スクラップ H2	2.38	t			F0018 00
スクラップ 1号銅線	222	kg			F0019 00
共通仮設費率分					Z0010

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
据付（技術者）間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					
据付（機 器）間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費計＊＊					

施工単価表

制御ケーブル

V0001

単第0 -0001 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-2c	55	m			
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-3c	8	m			
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-5c	118	m			
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-6c	30	m			
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-20c	167	m			
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-30c	308	m			
制御ケーブル EM-CPEE 0.65sq-5P	4	m			
雑材料	1.5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0010

電力ケーブル

V0002

單第0 -0002 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

補助材料費（率分）

SY49202G

單第0 -0003 表

1

式 当り

電氣設備

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

機械經費（率分）

SY49503G

單第0 -0004 表

1

式 当り

電気設備

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

仮設費（率分）

SY396G

單第0 -0005 表

1

式 当り

[illegible]

令和 8 年度

能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事(8-1)

電気設備
数量計算書

1. 更新工事

目 次

1. 合計一覧-----	1
2. 人工集計表-----	4
3. 据付工集計表-----	5
4. 試験工集計表-----	6
5. 材料集計表-----	7
6. 材料内訳表-----	8
7. 拾い出し根拠表-----	12
8. 設備材料一覧表-----	16

人工集計表

[illegible]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
水処理設備 コントロールセンター	鋼製自立形600x700x2300	面	3	2.6	7.80	4.1	12.30						0.55	1.65	
水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	鋼製自立形700x700x2300	面	1	2.9	2.90	3.6	3.60						0.30	0.30	
水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	鋼製自立形700x700x2300	面	1	2.9	2.90	3.6	3.60						0.30	0.30	
監視操作盤	鋼製自立形1400x800x1900	面	1	0.71	0.71	4.6	4.60						0.45	0.45	
計装盤	鋼製自立形800x800x1900	面	1	1.3	1.30	3.6	3.60						0.35	0.35	
接地端子箱	鋼板製壁掛形 600x700x12	面	1			0.44	0.44						0.05	0.05	
中継端子盤	鋼板製壁掛形 1000x1500x160 75Kg	面	1	3.8	3.80	2.3	2.30						0.20	0.20	
計 (S-101)					19.41		30.44							3.3	

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ類試験工	可逆	負荷	3	0.81	2.430							P188	運転操作設備(コントロールセンター)
ポンプ類試験工	非可逆	負荷	16	0.81	12.960							P188	運転操作設備(コントロールセンター)
計 (T-101)				15.390	→	15							

材 料 集 計 表 - 1

	600V EM-CEE				600V EM-CEE				600V EM-CEE				EM-CEE				EM-CEE			
	1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq			
内訳区分	2 c				5 c				6 c				20c				30c			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 2)	50.00				107.70				27.80				152.60				280.80			
合計値 (A)	50.00				107.70				27.80				152.60				280.80			
補完率 (B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	55.00				118.47				30.58				167.86				308.88			
設計数量 (D)=Σ(C)	55.00	→	55		118.47	→	118		30.58	→	30		167.86	→	167		308.88	→	308	
電工単位工量(E)=(E0)	0.012				0.020				0.020				0.050				0.060			
電工量 (C)×(E)	0.660				2.369				0.611				8.393				18.532			

C- 1 / 2

電工量小計

30.565

材 料 集 計 表 - 2

	600V EM-CEE				600V EM-CPEE				600V EM-CE				600V EM-CET							
	1.25 sq				0.65 sq				3.5 sq				100 sq							
内訳区分	3 c				5p				2 c				-							
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 2)	7.4				3.5		1		84.1				9.8							
合計値 (A)	7.400				3.500		1.000		84.100				9.800							
補完率 (B)	1.1				1.1				1.1				1.1							
(C)=(A)×(B)	8.14				3.85		1.10		92.51				10.78							
設計数量 (D)=(C)	8.14	→	8		4.95	→	4.00		92.51	→	92		10.78	→	10					
電工単位工量(E)=(E0)	0.013				0.029		0.037		0.013				0.065							
電工量 (C)×(E)	0.105				0.111		0.040		1.202				0.700							

C- 2 / 2

電工量小計

2.158

材 料 内 訳 表 - 1

		盤	盤	盤	盤	盤	盤	盤	
		水处理設備 コントロールセンター	水处理設備補助継電器盤 (RY-1)	水处理設備補助継電器盤 (RY-2)	監視操作盤	計装盤	接地端子箱	中継端子盤	
内訳書番号		鋼製自立形600x700x2300 重量550Kg	鋼製自立形700x700x2300 重量300Kg	鋼製自立形700x700x2300 重量300Kg	鋼製自立形1400x800x 1900 重量450Kg	鋼製自立形800x800x1900 重量350Kg	鋼板製壁掛形 500x700x120 50Kg	鋼板製壁掛形 1000x1500x160 200Kg	
		面	面	面	面	面	面	面	
ZHK (1- 1)		3	1	1	1	1	1	1	
	合計値 (A)	3	1	1	1	1	1	1	
	設計数量 (D)=(A)	3	1	1	1	1	1	1	
電工	単位工量 (E)	4.1	3.6	3.6	4.6	3.6	0.44	2.3	
	工 量 (A)×(E)	12.300	3.600	3.600	4.600	3.600	0.440	2.300	
技術員	単位工量 (E)	2.6	2.9	2.9	0.71	1.3		3.8	
	工 量 (A)×(E)	7.800	2.900	2.900	0.710	1.300		3.800	

Z- 1 /1

電工量小計=30.440 技術員工量小計=19.410

材 料 内 訳 表 - 2

内訳書番号									
	合計値 (A)								
	設計数量 (D)=(A)								
電工	単位工量 (E)								
	工 量 (A)×(E)								
技術員	単位工量 (E)								
	工 量 (A)×(E)								

電気設備(新設)

材 料 内 訳 表 -1

NO	配線区間 自 至		600V EM-CEE				600V EM-CEE				600V EM-CEE				EM-CEE				EM-CEE			
			1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq			
			2 c				5 c				6 c				20c				30c			
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
1							18.50															
2							19.40															
3							20.40															
4							19.40															
5			19.40																			
6			30.60																			
7																			27.80			
7																			27.80			
7																			27.80			
8																			27.80			
8																			27.80			
8																			27.80			
9															27.80							
10											27.80											
11																			28.50			
12																			28.50			
13																			28.50			
14																			28.50			
27															29.30							
28															29.30							
29							30.00															
30															30.00							
35															2.40							
41															2.60							
41															2.60							
42															2.60							
42															2.60							
47															3.10							
48															3.10							
51															2.40							
52															2.40							
55															3.10							
62															3.10							
63															3.10							
64															3.10							
(1/2)	CHK (1- 2)		50.00				107.70				27.80				152.60				280.80			

材 料 内 訳 表 -1

10

電気設備(新設)

材 料 内 訳 表-1

[illegible]

良抛(新設) 1

電気設備(新設)(1/ 4)

拾い出し根拠表

No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
1	監視操作盤 (中継端子盤経由)	引込受電盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	18.5	0.5+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
2	監視操作盤 (中継端子盤経由)	主変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
3	監視操作盤 (中継端子盤経由)	主変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	20.4	0.5+0.7+0.9+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
4	監視操作盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+1.0+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
5	監視操作盤 (中継端子盤経由)	自家発始動盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+1.0+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
6	監視操作盤 (中継端子盤経由)	建築付帯盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	30.6	1.5+0.5+0.8+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
7	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
7	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
7	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
9	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
10	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 6 c	P&D	27.8	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5

良抛(新設) 2

電気設備(新設)(2/ 4)

拾い出し根拠表

No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
11	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	28.5	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
12	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	28.5	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
13	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	28.5	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
14	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	28.5	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
20	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
21	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
22	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
23	計装盤 (中継端子盤経由)	保安器盤	EM-CPEE 0.65 sq - 5 p	CP	3.5	2.5+1.0
				P&D	1.0	0.5+0.5
27	計装盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	29.3	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.9+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+1.2+0.5
28	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	29.3	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.9+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+1.2+0.5
29	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	30	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.9+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+1.2+0.5
30	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	30	0.5+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.9+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+1.2+0.5
31						

根拠(新設) 3		電気設備(新設)(3/ 4)		拾い出し根拠表			計 算
No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計		
32	コントロールセンター盤	低圧分岐盤	600V EM-CET 100 sq - 3 c	P&D	9.8	0.5+0.7+0.7+1.5+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+0.5	
35	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5	
41	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7	
41	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7	
42	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7	
42	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7	
47	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	
48	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	
51	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5	
52	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5	
55	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	
62	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	
63	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	
64	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5	

電気設備(新設)(4/ 4)

拾い出し根拠表

15

機器(新設)

設備材料一覽表

[illegible]

材料拾い出し表-1

[illegible]

数量計算書

2. 撤去工事

目 次

1. 合計一覧-----	1
2. 人工集計表-----	3
3. 材料集計表-----	4
4. 材料内訳表-----	5
5. 拾い出し根拠表-----	11
6. 設備材料一覧表-----	16

[illegible]

[illegible][illegible]

(3)	一般勞務費	電 工	人	44
-----	-------	-----	---	----

電 工	人	44
-----	---	----

人 44

(4)	技術勞務費	技術者	人	3
-----	-------	-----	---	---

技術者	人	3
-----	---	---

人 3

人工集計表

撤去工

[illegible]

材 料 集 計 表 - 1

	600V EM-CEE				600V EM-CEE				600V EM-CEE				EM-CEE				EM-CEE			
	1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq			
内訳区分	2 c				5 c				6 c				20c				30c			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 2)	50				108.3				29.9				155.9				301.8			
合計値 (A)	50.0				108.3				29.9				155.9				301.8			
補完率 (B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	55.00				119.13				32.89				171.49				331.98			
設計数量 (D)=Σ(C)	55.00	→	55		119.13	→	119		32.89	→	32		171.49	→	171		331.98	→	331	
電工単位工量(E)=(E0)	0.004				0.008				0.008				0.02				0.024			
電工量 (C)×(E)	0.220				0.953				0.263				3.429				7.967			

C- 1 / 2

電工量小計

12.832

材 料 集 計 表 - 2

	600V EM-CEE				600V EM-CPEE								600V EM-CE				600V EM-CET			
	1.25 sq				0.65 sq								3.5 sq				100 sq			
内訳区分	3 c				5p								2 c				-			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK			CP				P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 2)	7.4				3.5				1.0				84.1				9.8			
合計値 (A)	7.4				3.5				1.0				84.1				9.8			
補完率 (B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	8.14				3.85				1.10				92.51				10.78			
設計数量 (D)=(C)	8.14	→	8		3.85	→	3.00		1.10	→	1.00		92.51	→	92		10.78	→	10	
電工単位工量(E)=(E0)	0.005				0.011				0.014				0.005				0.0536			
電工量 (C)×(E)	0.04				0.042				0.015				0.462				0.577			

C- 2 / 2

電工量小計

1.136

材 料 内 訳 表 - 1

	撤去								
		盤	盤	盤	盤	盤	盤		
		水処理設備 コントロールセンター	水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	監視操作盤	計装盤	接地端子箱		
	内訳書番号	鋼製自立形600x600x2300 重量400Kg	鋼製自立形700x700x2300 重量250Kg	鋼製自立形700x700x2300 重量250Kg	鋼製自立形1400x800x 1900 重量450Kg	鋼製自立形800x800x1900 重量200Kg	鋼板製壁掛形 600x700x120 30Kg		
		面	面	面	面	面	面		
ZHK (1- 1)		3	1	1	1	1	1		
	合計値 (A)	3	1	1	1	1	1		
	設計数量 (D)=(A)	3	1	1	1	1	1		
電工	単位工量 (E)	1.640	1.44	1.440	1.840	1.440	0.320		
	工 量 (A)×(E)	4.920	1.440	1.440	1.840	1.440	0.320		
電工	単位工量 (E)	1.04	1.16	1.16	0.284	0.520			
	工 量 (A)×(E)	3.120	1.160	1.160	0.284	0.520			

Z- 1 / 2

電工量小計=11.400

電工量小計=6.244

材 料 内 訳 表 - 2

	移設								
		現場盤	現場盤						
		監視操作盤	計装盤						
	内訳書番号	鋼製自立形1400x800x 1900 重量450Kg	鋼製自立形800x800x1900 重量200Kg						
		面	面						
ZHK (1- 2)		1	1						
	合計値 (A)	1	1						
	設計数量 (D)=(A)	1	1						
電工	単位工量 (E)	7.360	5.760						
	工 量 (A)×(E)	7.360	5.760						
技術員	単位工量 (E)	1.136	2.080						
	工 量 (A)×(E)	1.136	2.080						

Z- 2 / 2

電工量小計=13.120

技術員工量小計=3.216

撤去(重量)

材 料 内 訳 書

[illegible]

撤去(廃棄処分)

材 料 内 訳 書

名 称	仕 様	数量	単位	電 線 類											
				単位数量(Kg)	数量計 (Kg)	単位数量	数量 計	単位数量	数量 計	単位数量	数量 計	単位数量	数量 計	単位数量	数量 計
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-2c	ピット内	50.0	m	0.1	5.000										
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-3c	ピット内	7.4	m	0.12	0.888										
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-5c	ピット内	108.3	m	0.17	18.411										
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-6c	ピット内	29.9	m	0.185	5.532										
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-20c	ピット内	155.9	m	0.515	80.289										
ケーブル600V EM-CEE1.25sq-30c	ピット内	301.8	m	0.75	226.350										
ケーブル600V EM-CPEE0.65sq-5pc	ピット内	4.5	m	0.07	0.315										
ケーブル600V EM-CE3.5sq-2c	ピット内	84.1	m	0.165	13.877										
ケーブル600V EM-CET100sq	ピット内	9.8	m	2.06	20.188										
				被覆銅線	370.849	→370Kg									
				銅線	222.509	→222Kg									
非鉄スクラップ銅(1号銅線)															
ナゲット処理費			kg		370										
有価物			kg		222										
小計			m												
設計数量			Kg												

電気設備(撤去)

材 料 内 訳 表 -1

NO	配線区間 自 至		600V EM-CEE				600V EM-CEE				600V EM-CEE				EM-CEE				EM-CEE			
			1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq				1.25 sq			
			2 c				5 c				6 c				20c				30c			
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
1							18.50															
2							19.40															
3							20.40															
4							19.40															
5			19.40																			
6			30.60																			
7																			29.90			
7																			29.90			
7																			29.90			
8																			29.90			
8																			29.90			
8																			29.90			
9															29.90							
10											29.90											
11																			30.60			
12																			30.60			
13																			30.60			
14																			30.60			
27															29.30							
28															29.90							
29							30.60															
30															30.60							
35															2.40							
41															2.60							
41															2.60							
42															2.60							
42															2.60							
47															3.10							
48															3.10							
51															2.40							
52															2.40							
55															3.10							
62															3.10							
63															3.10							
64															3.10							
(1/2)	CHK (1- 2)		50.00				108.30				29.90				155.90				301.80			

材 料 内 訳 表 -1

9

電気設備(撤去)

材 料 内 訳 表-1

		盤	盤	盤	盤	盤	盤		
NO	区分	水処理設備 コントロールセンター	水処理設備補助継電 器盤 (RY-1)	水処理設備補助継電 器盤 (RY-2)	監視操作盤	計装盤	接地端子箱		
		鋼製自立形600x700x 2300	鋼製自立形700x700x 2300	鋼製自立形700x700x 2300	鋼製自立形1400x800x 1900	鋼製自立形800x800x 1900	鋼板製壁掛形600x700 x120		
		面	面	面	面	面	面		
1	材料拾い出し表-1	3							
2	材料拾い出し表-1		1						
3	材料拾い出し表-1			1					
4	材料拾い出し表-1				1				
5	材料拾い出し表-1					1			
6	材料拾い出し表-1						1		
(1/1)	ZHK (1- 1)	3	1	1	1	1	1		

電気設備(撤去)

材 料 内 訳 表-2

[illegible]

No		自	至	種別・サイズ・本数			経路	合計	計 算	
1	監視操作盤 (中継端子盤経由)	引込受電盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	18.5	0.5+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
2	監視操作盤 (中継端子盤経由)	主変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
3	監視操作盤 (中継端子盤経由)	主変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	20.4	0.5+0.7+0.9+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
4	監視操作盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+1.0+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
5	監視操作盤 (中継端子盤経由)	自家発始動盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	19.4	0.5+0.7+0.9+1.0+1.0+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
6	監視操作盤 (中継端子盤経由)	建築付帯盤	600V EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	30.6	1.5+0.5+0.8+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
7	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
7	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
7	監視操作盤	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
8	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
9	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				
10	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤 (RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 6 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5				

良抛(撤去) 2

電気設備(撤去)(2/ 4)

拾い出し根拠表

No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
11	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
12	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
13	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
14	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 30 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
20	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
21	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
22	計装盤 (中継端子盤経由)	照明変圧器盤	600V EM-CE 3.5 sq - 2 c	P&D	23.1	0.5+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5+1.2+0.5
23	計装盤 (中継端子盤経由)	保安器盤	EM-CPEE 0.65 sq - 5 p	CP	3.5	2.5+1.0
				P&D	1.0	0.5+0.5
27	計装盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	29.3	0.5+1.5+1.6+1.5+1.2+0.9+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+1.2+0.5
28	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	29.9	0.5+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
29	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 5 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5
30	監視操作盤 (中継端子盤経由)	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	30.6	0.5+0.7+1.5+3.7+1.5+1.2+0.6+1.0+1.0+0.9+0.7+9.2+1.8+1.8+1.5+2.5+0.5

良抛(撤去) 3

電気設備(撤去)(3/ 4)


拾い出し根拠表

No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
32	コントロールセンター盤	低圧分岐盤	600V EM-CET 100 sq	P&D	9.8	0.5+0.7+0.7+1.5+2.1+1.6+1.5+1.2+0.6+1.0+0.5
35	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5
41	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7
41	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7
42	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7
42	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.6	0.5+0.0.7+0.7+0.7
47	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5
48	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5
51	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5
52	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	2.4	0.5+0.7+0.7+0.5
55	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-1)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5
62	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5
63	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5
64	コントロールセンター盤	補助継電器盤(RY-2)	600V EM-CEE 1.25 sq - 20 c	P&D	3.1	0.5+0.7+0.7+0.7+0.5

材料拾い出し表(撤去)

[illegible]


電気室現況 アイソメ図



機器リスト					
番号	記号	名 称	形状、仕様	場所	備考
①	PE-1	引込突電盤 (HT-1)	銅板製自立形 900W×2000D×2350	高圧電気室	更新対象外
②	PE-5	主要圧器盤 (HT-2)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
③	PE-2	低圧分岐盤 (LT-1)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
④	PE-3	照明変圧器盤 (LT-2)	銅板製自立形	高圧電気室	更新対象外
⑤	PE-10	水処理設備コントロールセンター (1)	銅板製自立形 6000x6000x2300H	低圧電気室	更新
⑥	PE-10	水処理設備コントロールセンター (2)	銅板製自立形 6000x6000x2300H	低圧電気室	更新
⑦	PE-10	水処理設備コントロールセンター (3)	銅板製自立形 6000x6000x2300H	低圧電気室	更新
⑧	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-1)	銅板製自立形 7000x6000x2300H	低圧電気室	更新
⑨	PE-33	水処理設備補助継電器盤 (RY-2)	銅板製自立形 7000x6000x2300H	低圧電気室	更新
⑩	PE-30	監視操作盤 (DK-1)	銅板製自立形 1400W×6000×1900H	監視室	更新
⑪	PE-15	計装盤 (KP-1)	銅板製自立形 800W×8000×1900H	監視室	更新
⑫	PE-29	接地端子箱	銅板製壁掛形	高圧電気室	更新
⑬		中継端子盤	銅板製壁掛形	監視室	新設
⑭		建築付帯盤	銅板製埋込形	低圧電気室	更新対象外

令和6年 漁業集落環境整備事業			
工 事 名	漁業集落排水施設機械電気設備更新工事		
工事場所	三原市幸崎町能地内		
地区管理所			
図面番号		図 尺	1/50
更新工事計画 現況図			
三 原 市			

電気室 アイソメ図 (1)



機器リスト				
番号	記号	名 称	形状、仕様	場所
①	PE-1	引込受電盤 (HT-1)	銅板製自立形 300W×2000×2350	高圧電気室
②	PE-5	主変圧器盤 (HT-2)	銅板製自立形	高圧電気室
③	PE-2	低圧分岐盤 (LT-1)	銅板製自立形	高圧電気室
④	PE-3	照明変圧器盤 (LT-2)	銅板製自立形	高圧電気室
⑤	PE-10	水船理設備コントロールセンター (1)	銅板製自立形 6000×6000×2300H	低圧電気室
⑥	PE-10	水船理設備コントロールセンター (2)	銅板製自立形 6000×6000×2300H	低圧電気室
⑦	PE-10	水船理設備コントロールセンター (3)	銅板製自立形 6000×6000×2300H	低圧電気室
⑧	PE-23	水船理設備補助融電器盤 (RY-1)	銅板製自立形 7000×6000×2300H	低圧電気室
⑨	PE-23	水船理設備補助融電器盤 (RY-2)	銅板製自立形 7000×6000×2300H	低圧電気室
⑩	PE-30	監視操作盤 (DR-1)	銅板製自立形 1400W×6000×1900H	監視室
⑪	PE-15	計装盤 (KP-1)	銅板製自立形 6000×6000×1900H	監視室
⑫	PE-29	接地端子箱	銅板製壁掛形	高圧電気室
⑬		中継端子盤	銅板製壁掛形	監視室
⑭		建築付帯盤	銅板製埋込形	低圧電気室
⑮		自動始動発電機		発電機室
⑯		保安器盤	銅板製壁掛形	監視室

令和6年 漁業集落環境整備事業			
工 事 名	漁業集落排水施設機械電気設備更新工事		
工 事 所	三原市幸崎町能地内		
施工年度		期 次	1/150
更新工事計画 電気室平面図 (1)			
三 原 市			



機器リスト

令和 6 年 漁業集落環境整備事業			
工事名	漁業集落排水施設機械電気設備更新工事		
工事場所	三原市幸崎町可能地内		
施工期間			
図面番号		冊 尺	1/50
更新工事計画 電気室平面図 (2)			
三 原 市			